

# less'n'more

## Athene Wand- / Deckenleuchte A-MDL1

### Dimmbarkeit

- Tastdimmer am Baldachin
- bauseitig dimmbar mit einem Phasenabschnittdimmer

### Oberfläche


- Aluminium
- schwarz
- weiß

### flexible\_arm

- Textil weiß
- Textil schwarz
- Textil blau
- Textil anthrazit
- Aluminium
- Textil grün
- Textil rot
- Textil braun



## Technische Informationen

Land der Herstellung	 Deutschland
Hersteller	less'n'more
Designer	less'n'more
Schutzart	IP43
Lieferumfang	LED
Spannungseignung	230 - 240 Volt
Material	Aluminium, Glas
Abstrahlwinkel	25 - 100 Grad
Leistung in Watt	4,8 W
LED	inklusive
Ra	90
Lichtstrom in lm	600
Farbtemperatur in Kelvin	2.700 extra warmweiß
Baldachin Maße	10 cm
Leuchtenkopf Maße	7 cm
Leuchtmittelwechsel:	vor Ort selbst
Maße	L max. 24 cm

## Beschreibung

Die Less'n'more Athene Wand- / Deckenleuchte A-MDL1 ist eine Einbau-Wandleuchte, die auch in die Decke montiert werden kann. Sie wird mit einem Montageteller mit einem Durchmesser von 10 cm als Baldachin geliefert. Da die Athene Wand- / Deckenleuchte A-MDL1 **über einen externen Transformator verfügt, wird sie auf Hohlwanddose oder Unterputzdose montiert.**

Die Athene Einbauleuchte hat einen flexiblen Leuchtenarm, der beliebig streck- und biegsam ist. Bei maximaler Ausstreckung des Leuchtenarms hat die Leuchte eine Länge von 24 cm. Der flexible Leuchtenarm wird in diesen Farben angeboten: Aluminium, Textil schwarz, weiß, anthrazit, blau, grün, rot und braun. Der Aluminium Leuchtenkopf enthält eine LED mit einer Farbtemperatur von 2.700 Kelvin extra warmweiß.

Leuchtenkopf und Montageteller sind in den Oberflächen Aluminium und schwarz erhältlich. Der Abstrahlwinkel des Lichts kann stufenlos zwischen 25 und 100 Grad verändert werden. Dafür wird die Glaslinse aus dem Kopf heraus- oder wieder hineingedreht. Bei einem größeren Abstrahlwinkel verteilt sich das Licht auf eine größere Fläche.

Es gibt die Athene Wand- / Deckenleuchte A-MDL1 als mit einem Phasenabschnittdimmer bauseitig dimmbare Version oder mit einem eingebauten Tastdimmer am Montageteller / Baldachin. Die Version mit Tastdimmer kann über den Taster geschaltet und gedimmt werden. Außer dieser Wand- und Deckenleuchte wird auch eine größere Leuchte der Serie mit einer maximalen Länge von 55 cm angeboten. Die Einbauleuchte ist auf Anfrage mit anderen Farben für den Leuchtenarm erhältlich.