




# Foscarini

## Spokes 2 Midi MyLight

### Oberfläche

- Kupfer
- schwarz
- gold
- graphit
- weiß

### Technische Informationen

<b>Land der Herstellung</b>	 Italien
<b>Hersteller</b>	Foscarini
<b>Designer</b>	Studio García Cumini
<b>Entwurfjahr</b>	2019
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Lieferumfang</b>	LED
<b>Spannungseignung</b>	230 - 240 Volt
<b>Durchmesser in cm</b>	45
<b>Material</b>	ABS, Aluminium, Polycarbonat, Stahl
<b>Kabellänge</b>	340 cm
<b>Höheneinstellung</b>	höhenstellbar
<b>Dimmbarkeit</b>	mit Casambi Modul
<b>Leistung in Watt</b>	30 W
<b>LED</b>	inklusive
<b>Ra</b>	>90
<b>Farbtemperatur in Kelvin</b>	2.700 extra warmweiß
<b>Baldachin Maße</b>	16 cm
<b>Systemleistung</b>	1 x 25 Watt + 1 x 5 Watt
<b>Gesamtlichtstrom in lm</b>	3.000
<b>Maße</b>	H 45 cm   Ø 45 cm

### Beschreibung

Die Foscarini Spokes 2 Midi MyLight Pendelleuchte ist 45 cm hoch und hat einen Durchmesser von 45 cm. Ihr Leuchtschirm besteht aus vertikal angeordneten Speichen aus Stahlrundrohren. Die Leuchte ist in den Oberflächen weiß, graphit, schwarz, gold und Kupfer erhältlich. Als Leuchtmittel sind LEDs integriert. Die elektrische Zuleitung wird entlang einer Speiche geführt, deshalb ist sie von außen nicht sichtbar. Die Spokes Pendelleuchte wird mit einem maximal 340 cm langen Kabel geliefert, das bei Bedarf gekürzt werden kann. Auf Anfrage gibt es die Leuchte auch mit einem längeren Kabel.

Die Spokes 2 Midi MyLight wird über Bluetooth mit Casambi App per Smartphone oder Tablet (IOS, Android) reguliert und gedimmt. Auf diese Weise kann sie in der Lichtstärke von 0-100% reguliert werden, ohne dass neue Geräte, Verkabelungen, Schalter oder Internetverbindungen nötig wären. Die Leuchte muss nur installiert und über Bluetooth mit Smartphone oder Tablet gekoppelt werden. Zusätzliche Konfigurationen durch qualifiziertes Personal werden nicht benötigt. Die Pendelleuchte wird von Foscarini auch als Leuchte angeboten, die nicht-dimmbar oder DALI dimmbar ist.