

# Foscarini


## Spokes 3 MyLight



### Oberfläche

- Kupfer
- schwarz
- gold
- graphit
- weiß

### Technische Informationen

<b>Herstellungsland</b>	 Italien
<b>Hersteller</b>	Foscarini
<b>Designer</b>	Studio García Cumini
<b>Entwurfjahr</b>	2019
<b>Schutzart / IP-Schutz</b>	IP20
<b>Lieferumfang</b>	LED
<b>Spannungseignung</b>	230 - 240 Volt
<b>Durchmesser in cm</b>	61
<b>Material</b>	ABS, Aluminium, Polycarbonat, Stahl
<b>Kabellänge</b>	340 cm
<b>Höheneinstellung</b>	höhenstellbar
<b>Dimmbarkeit</b>	mit Casambi Modul
<b>Leistung in Watt</b>	30 W
<b>LED</b>	inklusive
<b>Ra</b>	>90
<b>Farbtemperatur in Kelvin</b>	2.700 extra warmweiß
<b>Baldachin Maße</b>	16 cm
<b>Systemleistung</b>	1 x 25 Watt + 1 x 5 Watt
<b>Gesamtlichtstrom in lm</b>	3.000
<b>Maße</b>	H 42 cm   Ø 61 cm

### Beschreibung

Die Foscarini Spokes 3 MyLight ist eine Pendelleuchte mit einem Durchmesser von 61 cm. Sie ist 42 cm hoch. Ihr Leuchtschirm besteht aus vertikalen Speichen aus Stahlrundrohren. Das Licht wird von der Leuchte direkt nach unten und in den Raum abgegeben. Zugleich wird auch die Leuchte angestrahlt, was zu Licht- und Schattenspielen auf der Leuchte führt. Als Leuchtmittel sind zwei LEDs integriert. Die elektrische Zuleitung ist transparent und von außen nicht sichtbar, da sie im Leuchtschirm entlang einer Speiche verläuft. Die Foscarini Pendelleuchte wird in den Oberflächen weiß, Kupfer, graphit, schwarz und gold angeboten.

Die Spokes 3 MyLight wird über Bluetooth mit Casambi App per Smartphone oder Tablet (IOS, Android) reguliert und gedimmt. Auf diese Weise kann sie in der Lichtstärke von 0-100% reguliert werden, ohne dass neue Geräte, Verkabelungen, Schalter oder Internetverbindungen nötig wären. Die Leuchte muss nur installiert und über Bluetooth mit Smartphone oder Tablet gekoppelt werden. Zusätzliche Konfigurationen durch qualifiziertes Personal sind nicht nötig. Die Pendelleuchte wird von Foscarini auch als Leuchte angeboten, die nicht-dimmbar oder DALI dimmbar ist.